14 LAYERS january 2004

LAB CIRCUITS

14 LAYERS 2,0 +/-0,2 **LAB CODE: 307**

MATERIAL	THICKNESS
Basic copper	0,017
Prepreg 1080(2)	0,13 +/-0,01
Basic copper	0,035
FR4 0,127	0,13 +/-0,02
Basic copper	0,035
Prepreg 1080(2)	0,13 +/-0,01
Basic copper	0,035
FR4 0,127	0,13 +/-0,02
Basic copper	0,035
Prepreg 1080(2)	0,13 +/-0,01
Basic copper	0,035
FR4 0,127	0,13 +/-0,02
Basic copper	0,035
Prepreg 1080(2)	0,13 +/-0,01
Basic copper	0,035
FR4 0,127	0,13 +/-0,02
Basic copper	0,035
Prepreg 1080(2)	0,13 +/-0,01
Basic copper	0,035
FR4 0,127	0,13 +/-0,02
Basic copper	0,035
Prepreg 1080(2)	0,13 +/-0,01
Basic copper	0,035
FR4 0,127	0,13 +/-0,02
Basic copper	0,035
Prepreg 1080(2)	0,13 +/-0,01
Basic copper	0,017

14 LAYERS 2,35 +/- 0,2 **LAB CODE: 308**

MATERIAL	THICKNESS
Basic copper	0,017
Prepreg 1080(2)	0,13 +/-0,01
Basic copper	0,035
FR4 0,178	0,18 +/-0,03
Basic copper	0,035
Prepreg 1080(2)	0,13 +/-0,01
Basic copper	0,035
FR4 0,178	0,18 +/-0,03
Basic copper	0,035
Prepreg 1080(2)	0,13 +/-0,01
Basic copper	0,035
FR4 0,178	0,18 +/-0,03
Basic copper	0,035
Prepreg 1080(2)	0,13 +/-0,01
Basic copper	0,035
FR4 0,178	0,18 +/-0,03
Basic copper	0,035
Prepreg 1080(2)	0,13 +/-0,01
Basic copper	0,035
FR4 0,178	0,18 +/-0,03
Basic copper	0,035
Prepreg 1080(2)	0,13 +/-0,01
Basic copper	0,035
FR4 0,178	0,18 +/-0,03
Basic copper	0,035
Prepreg 1080(2)	0,13 +/-0,01
Basic copper	0,017

14 LAYERS 3,0 +/- 0,3 **LAB CODE: 234**

MATERIAL	THICKNESS
Basic copper	0,017
Prepreg 2113(2)	0,176 +/-0,02
Basic copper	0,035
FR4 0,254	0,24 +/-0,03
Basic copper	0,035
Prepreg 2113(2)	0,176 +/-0,02
Basic copper	0,035
FR4 0,254	0,24 +/-0,03
Basic copper	0,035
Prepreg 2113(2)	0,176 +/-0,02
Basic copper	0,035
FR4 0,254	0,24 +/-0,03
Basic copper	0,035
Prepreg 2113(2)	0,176 +/-0,02
Basic copper	0,035
FR4 0,254	0,24 +/-0,03
Basic copper	0,035
Prepreg 2113(2)	0,176 +/-0,02
Basic copper	0,035
FR4 0,254	0,24 +/-0,03
Basic copper	0,035
Prepreg 2113(2)	0,176 +/-0,02
Basic copper	0,035
FR4 0,254	0,24 +/-0,03
Basic copper	0,035
Prepreg 2113(2)	0,176 +/-0,02
Basic copper	0,017